

Installatie checklist Voltora Core 2400

Thuisbatterij met stekker, 2,4 kWh / 1.200 W. Zelf te plaatsen in ongeveer 15 minuten.

Loop deze lijst door voordat je bestelt en houd hem bij de hand als het pakket binnenkomt. Vragen onderweg? Bel 085 060 1234 of mail support@voltora.nl, op werkdagen van 08:00 tot 20:00.

1. Controleer dit voordat je bestelt

- ☐ Vrij geaard stopcontact beschikbaar op de gewenste plek
- ☐ Ongeveer 55 bij 45 cm ruimte, met 10 cm lucht rondom
- ☐ Droge binnenruimte: hal, bijkeuken, berging of meterkast
- ☐ Wifi bereikbaar op die plek (2,4 GHz netwerk beschikbaar)
- ☐ Vlakke, stevige vloer of muur voor de wandmontageset
- ☐ Twee personen beschikbaar om te tillen (31 kg)
- ☐ Meterkast bereikbaar voor een korte controle van de groep

2. Dit zit in de doos

- ☐ Voltora Core 2400 thuisbatterij
- ☐ 1,8 m voedingskabel met schuko-stekker
- ☐ Wandmontageset
- ☐ Snelstartgids (NL)

3. Plaatsen in stappen

- 1 Uitpakken**
Lage pallet met handgrepen, til met zijn tweeën. Controleer de behuizing op transportschade.
- 2 Plek kiezen**
Binnen, droog, tegen een muur. Houd 10 cm vrij rondom voor de koeling.
- 3 Vastzetten**
Zet hem met de meegeleverde set vast tegen kantelen, of plaats hem vrijstaand.
- 4 Stekker erin**
Gewoon geaard stopcontact. Geen elektriciën nodig, niets aan de meterkast.
- 5 Koppelen in de app**
Scan de code op de zijkant, kies je energieleverancier en stel de laadmomenten in.

4. Controle na het aansluiten

- ☐ Ledlampje voorop brandt groen
- ☐ Batterij zichtbaar in de app met actuele lading
- ☐ Laadschema ingesteld op je eigen tarief
- ☐ Serienummer genoteerd voor je garantie
- ☐ Geen verlengsnoer of stekkerdoos gebruikt
- ☐ Ventilatie ruimte vrij gehouden

Deze checklist is algemene informatie bij een plug in batterij en geen technische keuring van je woning. Twijfel je over je situatie, vraag dan vrijblijvend advies aan via voltora.nl.