

Installatie checklist Voltora Max 5000

Thuisbatterij met stekker, 5,0 kWh / 2.400 W. Zelf te plaatsen in ongeveer 20 minuten.

Loop deze lijst door voordat je bestelt en houd hem bij de hand als het pakket binnenkomt. Vragen onderweg? Bel 085 060 1234 of mail support@voltora.nl, op werkdagen van 08:00 tot 20:00.

1. Controleer dit voordat je bestelt

- ☐ Vrij geaard stopcontact op een eigen groep
- ☐ Ongeveer 70 bij 50 cm vloerruimte tegen een muur, 10 cm lucht rondom
- ☐ Vlakke, dragende vloer (het toestel weegt 54 kg)
- ☐ Twee personen beschikbaar om te tillen en te plaatsen
- ☐ Wifi bereikbaar op de gekozen plek
- ☐ Muur geschikt voor de kantelbeveiliging (boren in steen of beton)
- ☐ Ruimte vrij gehouden als je later wilt uitbreiden met een module

2. Dit zit in de doos

- ☐ Voltora Max 5000 thuisbatterij
- ☐ 2,5 m voedingskabel met schuko-stekker
- ☐ Stapelrail en kantelbeveiliging
- ☐ Snelstartgids (NL)

3. Plaatsen in stappen

- 1 Uitpakken met zijn tweeën**
Pallet met handgrepen aan de zijkant. Til hem samen naar zijn plek.
- 2 Plek kiezen**
Tegen een muur op een vlakke vloer, binnen en droog. Houd 10 cm vrij rondom.
- 3 Rail en beveiliging**
Schroef de kantelbeveiliging vast aan de muur. Uitbreiden gaat later via dezelfde rail.
- 4 Stekker erin**
Geaard stopcontact op een eigen groep. Geen aanpassing in de meterkast nodig.
- 5 Koppelen in de app**
Scan de code, kies je leverancier en stel je laad- en back-upvoorkeuren in.

4. Controle na het aansluiten

- ☐ Statusled brandt groen en het display toont de lading
- ☐ Batterij zichtbaar in de app
- ☐ Kantelbeveiliging vastgezet en gecontroleerd
- ☐ Laadschema ingesteld op je tarief
- ☐ Serienummer genoteerd voor je garantie
- ☐ Geen verlengsnoer of stekkerdoos gebruikt

Deze checklist is algemene informatie bij een plug in batterij en geen technische keuring van je woning. Twijfel je over je situatie, vraag dan vrijblijvend advies aan via voltora.nl.